

Амперметр М2001, вольтметр М2001 - щитовые приборы, предназначенные для измерений тока и напряжения в цепях постоянного тока.

Габариты - 60×60×69,5мм. Класс точности - 2,5. Вибропрочный, ударопрочный, брызгозащищенный.

Конструкционно амперметры М2001 и вольтметры М2001 являются приборами электромагнитной системы. Каждый прибор оформлен в корпусе из термореактивной пластмассы. По исполнению корпуса приборы относятся к пыле- и брызгозащищенным. Подвижная часть измерительного механизма имеет керновые опоры.

### Технические характеристики

Конечное значение шкалы, которое имеет амперметр М2001 и вольтметр М2001, а также способ включения приборов

Амперметры М2001 с односторонней шкалой			
Конечное значение шкалы	Внутренне сопротивление, не более	Падение напряжения, не более	Включение прибора
1mA	350Ом		
5mA	25Ом		
10mA	10Ом		
30mA	3Ом		
50mA		90В	
100mA		90В	
150mA		90В	
500mA		90В	
1A		90В	
3A		90В	
5A		90В	
10A		90В	
20A			С шунтом 75ШС-20А
30A			С шунтом 75ШС-30А
50A		75В	С шунтом 75ШС-50А
75A		75В	С шунтом 75ШС-70А
100A		75В	С шунтом 75ШС-100А
150A		75В	С шунтом 75ШС-150А
200A		75В	С шунтом 75ШС-200А
300A		75В	С шунтом 75ШС-300А
500A		75В	С шунтом 75ШС-500А
750A		75В	С шунтом 75ШС-750А
1kA		75В	С шунтом 75ШС-1000А
1,5kA		75В	С шунтом 75ШС-1500А
4kA		75В	С шунтом 75ШС-4000А
6kA		75В	С шунтом 75ШС-6000А
7,5kA		75В	С шунтом 75ШС-7500А

Амперметры М2001 с двусторонней шкалой			
Конечное значение шкалы	Внутренне сопротивление, не более	Падение напряжения, не более	Включение прибора
1mA - 0 - 1mA	350Ом		
5mA - 0 - 5mA	25Ом		
10mA - 0 - 10mA	10Ом		
30mA - 0 - 30mA	3Ом		
50mA - 0 - 50mA		90В	
100mA - 0 100mA		90В	
150mA - 0 150mA		90В	Непосредственное
500mA - 0 - 500mA		90В	
1A - 0 - 1A		90В	
3A - 0 - 3A		90В	
5A - 0 - 5A		90В	
10A - 0 - 10A		90В	
20A - 0 - 20A			С шунтом 75ШС-20A
30A - 0 - 30A			С шунтом 75ШС-30A
50A - 0 - 50A		75В	С шунтом 75ШС-50A
75A - 0 - 75A		75В	С шунтом 75ШС-70A
100A - 0 - 100A		75В	С шунтом 75ШС-100A
150A - 0 - 150A		75В	С шунтом 75ШС-150A
200A - 0 - 200A		75В	С шунтом 75ШС-200A
300A - 0 - 300A		75В	С шунтом 75ШС-300A
500A - 0 - 500A		75В	С шунтом 75ШС-500A
750A - 0 - 750A		75В	С шунтом 75ШС-750A
1кA - 0 - 1кA		75В	С шунтом 75ШС-1000A
1,5кA - 0 - 1,5кA		75В	С шунтом 75ШС-1500A
4кA - 0 - 4кA		75В	С шунтом 75ШС-4000A
6кA - 0 - 6кA		75В	С шунтом 75ШС-6000A
7,5кA - 0 - 7,5кA		75В	С шунтом 75ШС-7500A

Вольтметры М2001 с односторонней шкалой			
Конечное значение шкалы	Ток полного отклонения, не более	Падение напряжения, не более	Включение прибора
1,5В	1mA		
3В	1mA		
7,5В	1mA		
15В	1mA		
30В	1mA		
50В	1mA		
75В	1mA		Непосредственное
150В	1mA		
250В	1mA		

300В	1mA		
450В	1mA		
600В	1mA		С добавочным сопротивлением 0,6МОм/1mA
1кВ	1mA		С добавочным сопротивлением 1МОм/1mA
1,5кВ	1mA		С добавочным сопротивлением 1,5МОм/1mA
3кВ	1mA		С добавочным сопротивлением 3МОм/1mA
3В/30В	1mA		Непосредственное
7,5В/300В	1mA		
15В/300В	1mA		
15В/500mA	5mA	75mV	С наружным индивидуальным шунтом типа Р105 и индивидуальным добавочным сопротивлением типа Р105
30В/50mA	5mA	75mV	С калиброванным стационарным шунтом 75ШС-50А и калиброванными проводами с индивидуальным добавочным сопротивлением типа Р105
50В/50A	5mA	75mV	С калиброванным стационарным шунтом 75ШС-50А и калиброванными проводами с индивидуальным добавочным сопротивлением типа Р105
1A/3кВ	5mA	75mV	С наружным индивидуальным шунтом типа Р105 со щитовым добавочным калиброванным сопротивлением ДС 0,6МОм, 5mA типа Р103
<b>С двусторонней шкалой</b>			
1,5В - 0 - 1,5В	1mA		Непосредственное
3В - 0 - 3В	1mA		
7,5В - 0 - 7,5В	1mA		
15В - 0 - 15В	1mA		
30В - 0 - 30В	1mA		
50В - 0 - 50В	1mA		

75В - 0 - 75В	1mA		
150В - 0 - 150В	1mA		
250В - 0 - 250В	1mA		
300В - 0 - 300В	1mA		
450В - 0 - 450В	1mA		
600В - 0 - 600В	1mA		С добавочным сопротивлением 0,6МОм/1mA
1кВ - 0 - 1кВ	1mA		С добавочным сопротивлением 1МОм/1mA
1,5кВ - 0 - 1,5кВ	1mA		С добавочным сопротивлением 1,5МОм/1mA
3кВ - 0 - 3кВ	1mA		С добавочным сопротивлением 3МОм/1mA

Амперметры M2001 и вольтметры M2001 допускают погрешность в измерениях, значение которой не превышает 2,5% от конечного значения.

Амперметр M2001 и вольтметр M2001 под влиянием различных факторов допускают следующие изменения показаний:

- при отклонении температуры окружающего воздуха от -50°C до +60°C - не более ±1,2% на каждые 10 градусов;
- под влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м - не более ±1,5%;
- под влиянием расположенного вплотную с ним такого же прибора, а также при установке приборов на ферромагнитном щите — не более ±10%.

### Условия эксплуатации

Амперметр M2001 и вольтметр M2001 рассчитаны на использование при температуре от -40°C до +60°C. Относительная влажность воздуха должна составлять не более 95%(при +35°C).

### Размещение и монтаж

Амперметры M2001 и вольтметры M2001 предназначены для утопленного монтажа на вертикальных или горизонтальных панелях (щитах), изготовленных как из магнитных, так и немагнитных материалов.

При монтаже M2001 нужно придерживаться следующих правил:

- монтаж приборов должен быть произведен тщательно, без перекосов;
- крепление амперметров M2001 и вольтметров M2001 на панели должно быть жестким и не создавать дополнительных нагрузок;
- амперметр M2001 и вольтметр M2001 при монтаже следует располагать вдали от источников сильных магнитных полей с напряженностью выше 0,4кА/м;
- приборы, предназначенные для включения в сеть с напряжением свыше 650В, монтируются на изоляторах в месте, недоступном для прикосновения.

Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Амперметр M2001 и вольтметр M2001 соответствуют требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды.