

РАДИОКОНСТРУКТОР

СВЕТОВОЙ АВТОМАТ «КОЛЕСО»

Руководство по эксплуатации

Внимание!

При покупке радиоконструктора проверяйте его комплектность. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

R1,R2,R3	3 фара	3 шт
R4,R5,R6	75-82 ом	3 шт
R7	680 ом	1 шт
C1,C2,C3	0,1 мкф	3 шт
VT1-VT4	KT315	4 шт М\сх K561 ЛА7 - 1 шт
HL1-HL9	светодиод АЛ307	9 шт HL10 светодиод АЛ307-1 шт
Печатная плата SA02-		1 шт Инструкция по эксплуатации-1шт

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником не более 40 Вт. При этом пользоваться оловянно- свинцовым припоеем ПОС61 и канифольным флюсом. Продолжительность пайки не должна превышать 3 секунды.

ОПИСАНИЕ И НАСТРОЙКА РАДИОКОНСТРУКТОРА

Набор позволяет собрать простой световой автомат на базе м\сх K561ЛА7. Он создает эффект вращающегося светового кольца, в центре которого мигает яркая точка. Питание осуществляется от любого источника питания напряжением 9 вольт, ток не менее 100 мА или от батареи «Крона».

Перед включением источника питания убедитесь в правильности монтажа (м\сх, резисторы, полярность светодиодов).

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен, в настройке не нуждается.

Радиоэлементы показаны со стороны печатного монтажа.

